

Tabela: Moc przyłączeniowa i wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego dla podmiotów z grupy przyłączeniowej IV, V, VI przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja SA o napięciu do 1 kV

Rodzaj układu [1-faz./3-faz.]	Wartość zabezpieczenia [A]	Moc przyłączeniowa/ moc umowna [kW]
1-faz.	6	1
1-faz.	10	2
1-faz.	16	3
1-faz.	20	4
1-faz.	25	5
3-faz.	6	od 1 do 4
3-faz.	10	od 5 do 6
3-faz.	16	od 7 do 10
3-faz.	20	od 11 do 13
3-faz.	25	od 14 do 16
3-faz.	32	od 17 do 21
3-faz.	40	od 22 do 26
3-faz.	50	od 27 do 32
3-faz.	63	od 33 do 40
3-faz.	80	od 41 do 52
3-faz.	100	od 53 do 64
3-faz.	125	od 65 do 81
3-faz.	160	od 82 do 103
3-faz.	200	od 104 do 129
3-faz.	250	od 130 do 161
3-faz.	315	od 162 do 203
3-faz.	400	od 204 do 258